

ホール照明資料

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-31-2

仮設電源 舞台奥上、下 各1
1φ3W40KVA (カムロック仕様)
[60A(レンジ)コンセント4口、15A(平行)コンセント1口付、DMX IN/OUTコンセント1付]

調光卓 東芝製 LICSTAR-IV
プリセットフェーダー80本3段(ジョイント機能有 PF240本で操作可)
サブマスター 20本X20ページ
段マスター、チェイス機能、タッチ機能.etc

ピンスポット 1kwクセノンピンスポットライト XPS1003SR/e 2台 (インカム有)

客サス	12回路36口 1kw凸10台	20Aミニコンセント 1kwフレネル12台	回路容量30A	DMX出力コネクタ1口付
1サス	12回路36口 1kw凸11台	20Aミニコンセント 1kwフレネル12台	回路容量30A	DMX出力コネクタ1口付
2サス	12回路36口 1kw凸11台	20Aミニコンセント 1kwフレネル12台	回路容量30A	DMX出力コネクタ1口付
3サス	12回路36口 1kw凸8台	20Aミニコンセント 1kwフレネル16台	回路容量30A	DMX出力コネクタ1口付
FR	上、下各4回路12口 1kw凸12台	20Aミニコンセント	回路容量30A	DMX出力コネクタ1口付
1CL	12回路24口 1kw凸24台	20Aミニコンセント	回路容量30A	DMX出力コネクタ1口付
2CL	8回路16口 1kw凸20台			

UH	#71 #72 #63 #22	1色17灯	500wハロゲン	フィルター枠サイズ	236X265
LH	#72 #59 #40 #22	1色16灯	300wハロゲン	フィルター枠サイズ	236X200
1ホーター	W W #72 #78	1色18灯	200wハロゲン	フィルター枠サイズ	146X146
2ホーター	W W #72 #78	1色18灯	200wハロゲン	フィルター枠サイズ	146X146
		切り替え有(8回路20Aミニコンセント16口)作業灯含			
		切り替え有(8回路20Aミニコンセント16口)作業灯含			

フロアーコンセント (上、下各舞台袖前方8回路、中4回路)
3kw上、下各12回路(計24回路) 30Aコンセント上、下各12口

客席ウォールコンセント (客席中通路壁)
3kw上、下各4回路(計8回路) 30Aコンセント上、下各4口

フライギャラリーコンセント
3kw上、下各3回路(計6回路) 30Aコンセント上、下各9口

LH用コンセント
3kw上、下各4回路(計8回路) 30Aコンセント上、下各4口

直回路

客サス	20AミニC(直)1口付	フライギャラリー	上、下 平行15A(直)1口付
1サス	20AミニC(直)1口付	客席バルコニー	60A(レンジ)コンセント X 4
2サス	20AミニC(直)1口付	1CL	20AミニC(直)1口付
3サス	20AミニC(直)1口付	FR	上、下 平行15A(直)1口付

移動機材

500w凸	6			東芝製AL-AQF-5R-2
500wフレネル	8			東芝製AL-AQS-5R-3
1kwフレネル	6			東芝製AL-AQF-10R-2
1kw凸	14		SSスタンド付	東芝製AL-AQS-10R-3
ソースフォー26°	12	750w		
ソースフォー36°	12	750w		
ソースフォー50°	4	750w		
1kwPAR64(M)	6			
1kwPAR64(N)	10			
SSスタンド(のみ)	6			
フットライト(1.8m長) (白)	7	1.8m	85wx12灯(4色)	丸茂製PEQ-100w12L-4CD
マシンスポット1kw	4			東芝製AL-EQS-10-3
ディスクマシン	2			
スライドキャリア	2	先玉	4inch	2
スパイラルマシン	2		6inch	2
ポータブルディマー	8		8inch	2
ベース(オベタ)	16	(小12枚+大4枚)		
ロングハンガー	20			
ハンガー	50			
バンドア6inch	6			
バンドア8inch	10			

コード類

C20-C20	2m	20本
C20-C20	5m	20本
C20-C20	10m	10本
C30-C30	5m	20本
C30-C30	10m	16本
C30-C20	2m	10本
C30-C20	5m	24本
C20-C20	1m	20本
C30-C20	1m	20本
C30-C30	1m	10本
C60-C30<4BOX	5m	6個
ブレーカー付き変換コード	30A-平行	4本
ブレーカー付き変換コード	20A-平行	2本

ホール機材について

ホール機材は、予告なしに機材の更新、移動、撤去を行うことがあります。
最新の状態は、ホール照明担当者に直接お問い合わせください。

UH, LHの予備フィルター、シートはございません。

外部持込卓 対応可

外部データ読み込みについて

JASC II テーラーのみサポート